



Akıllı

- Huawei NetECO için MODBUS-TCP bağlantısı
- Farklı görüntüleme sistemleri için IEC60870-5-104 bağlantısı
- Yazılım güncelleme ve Veri görüntüleme için USB ve gömülü web
- Tesisleri ve RS485 adreslerini otomatik olarak tanımlama
- Aktif ve Reaktif gücün uzaktan kontrolü

Basit

- Her SmartLogger1000 içi 80 den fazla İnvertör
- Her RS485 bus için 30 dan fazla cihaz
- Masaüstü, ray ve duvara kolay kurulum

Kararlı

- Maksimum 1000 mt'den fazla haberleşme olanağı

Teknik Özellikler	SmartLogger1000
	Cihaz Yönetimi
Maksimum Yönetilebilir Cihaz Sayısı	80
Maksimum Yönetilebilir İnverter Sayısı	80
	Haberleşme Arayüzü
Elektrik Ethernet	ETH x 1, 10 / 100 Mbps
RS485	COM x 3, 4800 / 9600 / 19200 bps
Dijital / Analog Input / Çıkış	DI x 4, DO x 3, AI x 2
	Haberleşme Protokolleri
Ethernet	ModBus-TCP, IEC 60870-5-104
RS485	MODBUS-RTU, IEC 60870-5-101/103
	Etkileşim
LCD	3.5inc Grafik LCD
LED	LED Gösterge x 3
WEB	Gömülü WEB
Bluetooth	SUN2000 App
USB	USB2.0 x 1
	Çevresel Faktörler
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +60°C (-4 °F ~ +140 °F)
Saklama Sıcaklığı	-40°C ~ +85°C (-40 °F ~ +185 °F)
Bağıl Nem (Yoğuşmasız)	5% ~ 95%
	Elektrik
Besleme Kaynağı	90 Vac ~ 264 Vac, 50Hz / 60Hz
Güç Tüketimi	Min. 3W, Max. 7W
	Mekanik
Boyutlar (Y/G/D)	225 x 140 x 50 mm (8.9 x 5.5 x 2.0 inch)
Çevresel Koruma Sınıfı	IP20
Kurulum Seçenekleri	Duvara Monteleme, Raya Monteleme, Masa Üstüne Monteleme